Gebruiksaanwijzing
Auris Solution EarWax Remover

Inhoud

1. Productinformatie 2
2. Veiligheidsvoorschriften 2
3. Onderdelen 2
4. Set kunststof en metalen opzetstukken 2
5. Aansluiten en starten 3
6. Toepassingen 3
7. Onderhoud 4
8. Specificaties 4
9. Afvalverwerking 4
10. Gebreken 4
11. Garantiebepalingen 4
12. Symbolen op de verpakking 5
13. Voorbeelden van gebruik 6

1. Productinformatie

Naam	Auris Solution EarWax Remover
Fabrikant	Auris Solution BV
Adres	Karel Doormanstraat 8, 7101 JB Winterswijk
Website	www.aurissolution.nl
E-mail	info@aurissolution.com

Werking

Het apparaat zuigt vuil op met een onderdruk van maximaal 85 kPa. Op de houder wordt een opzetstuk geplaatst dat past bij de reinigingstaak. Beweeg het opzetstuk rustig langs het te reinigen onderdeel. De zuigkracht is traploos instelbaar met de zuigkrachtregelaar. Het filter in de houder vangt het opgezogen vuil op.

Medisch hulpmiddel

De Auris Solution EarWax Remover is een medisch hulpmiddel klasse I volgens de Verordening medische hulpmiddelen (EU) 2017/745 (MDR).

2. Veiligheidsvoorschriften

- Zuig geen vloeistoffen op.
- Reinig alleen droge onderdelen.
- Dompel het apparaat niet onder in water.
- Gebruik en bewaar het apparaat op een droge plaats.
- Sluit de netadapter uitsluitend aan op een stopcontact met een netspanning van 100–240 V AC.
- Bewaar het apparaat buiten bereik van kinderen.

3. Onderdelen

1. Behuizing vacuümreiniger
2. Aan/uitschakelaar en zuigkrachtregelaar
3. Vacuümslang
4. Handgreep/houder
5. Filterhouder
6. Filter
7. Netadapter

De filterhouder en het filter zitten in de houder. Er worden 20 filters meegeleverd.

4. Set kunststof en metalen opzetstukken

Opzetstukken voor het verwijderen van oorsmeer, stof en vuil uit kleine openingen.

A. Basisopzetstuk

Zit standaard op de houder. Hierop kunnen de metalen opzetstukken (B) worden bevestigd.

B. Metalen opzetstukken

Beschikbaar in verschillende diameters. Geschikt voor:

- microfoonopeningen van hoortoestellen
- domes
- opladers van hoortoestellen

- hearables en oordoppen
- gehoorbeschermers
- microfoonopeningen van telefoons

C. Opzetstuk voor kleine domes

D. Opzetstuk voor grote domes

E. Opzetstuk voor receivers en toestellen zonder dome
Voor IHO en AHO toestellen zonder dome. Ook voor luidsprekerfilters.

5. Aansluiten en starten

1. Controleer of het filter (6) schoon en onbeschadigd is.
2. Sluit de netadapter (7) aan op het apparaat (1).
3. Steek de stekker (7) in het stopcontact.
4. Sluit de vacuümslang (3) aan op de houder (4).
5. Kies het gewenste opzetstuk. De metalen opzetstukken (B) worden met het basisopzetstuk (A) op de houder (4) geplaatst. De overige opzetstukken (C t/m E) worden rechtstreeks op de houder (4) geplaatst. Verwijder hiervoor eerst het basisopzetstuk (A).
6. Draai de knop (2) naar rechts om het apparaat in te schakelen.
7. Verhoog of verlaag de zuigkracht door de knop (2) naar rechts of links te draaien.

Na gebruik

1. Draai de knop (2) helemaal naar links om het apparaat uit te schakelen.
2. Reinig het filter en de opzetstukken (zie hoofdstuk 7).

6. Toepassingen

Met de Auris Solution EarWax Remover kan oorsmeer, stof en vuil uit kleine openingen worden verwijderd.

Hoortoestellen

- In-het-oor (IHO)
- Achter-het-oor (AHO)
- Receiver-in-canal (RIC)
- Open-fit
- Oorstukjes op maat
- Domes, slangetjes, receivers en hoortoestelfilters

Overige toepassingen

- Microfoon- en luidsprekeropeningen van hearables en oordoppen
- Opladers
- Gehoorbeschermers
- Microfoonopeningen van telefoons

Waarom regelmatig reinigen
Oorsmeer is de meest voorkomende oorzaak van defecten aan hoortoestellen, oordoppen en gehoorbeschermers. Oorsmeer blokkeert geluidsslangetjes, microfoons en luidsprekers. Het geluid klinkt dan gedempt of vervormd. In het ergste geval valt het toestel uit. Regelmatig reinigen voorkomt deze storingen.

7. Onderhoud

Filter van Auris Solution reinigen of vervangen

Controleer het filter regelmatig. Hoe snel het filter vervuilt, hangt af van het te reinigen oppervlak. Vervuiling is snel zichtbaar.

1. Haal de filterhouder (5) uit de houder (4).
2. Haal het filter (6) eruit met een metalen opzetstuk (B).
3. Reinig het filter met een zacht cerumenborsteltje of spoel het af met water.
4. Laat het filter volledig drogen voor het terugplaatsen.
5. Is het filter beschadigd of blijft het vuil? Vervang het dan.

Opzetstukken reinigen

1. Verwijder oppervlakkig vuil met een zacht cerumenborsteltje.
2. Reinig met een desinfecterend reinigingsdoekje.
3. Droog na met een zachte schone doek.

Apparaat reinigen

Reinig de behuizing (1) en de vacuümslang (3) met een droge of licht vochtige doek.

Opslag

Bewaar het apparaat droog en niet in direct zonlicht.

8. Specificaties

Vacuüm motor : 12V, 12W

Zuigkracht vacuum motor: -85kPa

Lengte vacuum slang : 70 cm

Adapter: 12 V DC, 1,5 A / 100–240 V AC

9. Afvalverwerking

Gooi het apparaat niet bij het huishoudelijk afval. Lever het in als elektronisch afval volgens de lokale voorschriften.

10. Gebreken


Neem bij een gebrek contact op uw verkooppunt.

11. Garantiebepalingen

Op dit product geldt een garantieperiode van 1 jaar, ingaande vanaf de aankoopdatum. Deze garantie dekt uitsluitend fabricage- en materiaalfouten onder normaal gebruik. . Voorwaarde is dat de instructies in deze gebruiksaanwijzing worden opgevolgd.

Schade door onjuist gebruik, nalatigheid of aanpassingen aan het apparaat valt niet onder de garantie. Voor een garantieclaim is het aankoopbewijs nodig.

12. Symbolen op de verpakking

Symbool	Betekenis
AurisSolution	Fabrikant: Auris Solution BV, Winterswijk
	Productiedatum 01-12-2025
	Serienummer
	Artikelnummer
	Unieke productidentificatie
	Medisch hulpmiddel
	Lees eerst de gebruiksaanwijzing
	Droog bewaren
	Niet in direct zonlicht bewaren
	Niet bij het huishoudelijk afval. Inleveren als elektronisch afval.

13. Voorbeelden van gebruik

Microfoonopening van een hoortoestel reinigen



Domes reinigen



Luidsprekers van oordoppen reinigen



Opladers reinigen



Microfoons van telefoons reinigen

